

REF. 5264 ANTENA HF MANOS LIBRES 1.5MTS



Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 87x77x15mm

La antena es un disparador de los tags manos libres del sistema FREE HF. Este elemento es el que activa el identificador FREE ID ref. 5273 como la pulsera HF FREE TAG ref. 5265 para que envíe la señal al receptor y abra la puerta. Distancia de disparo de la antena de 1,5 mts es configurable con un micropulsador que selecciona entre 0,5, 1 o 1,5mts. Compatible con la totalidad de receptores y controladores AXESKEY se alimenta a 12/24Vac/dc y se instala a una distancia máxima del receptor o controlador AXESKEY de 100mts. El disparador está formado por dos piezas: una caja compacta, con la parte frontal de plástico y la salida del cable en la parte posterior, y un adhesivo embellecedor. Está diseñado para ir colocado directamente en la pared o empotrado. La fijación se hace mediante dos tornillos, separados entre ellos 60mm (separación ideal si se empotra en una caja estándar de enchufe o interruptor). El adhesivo se coloca, asegurando que el led queda visible a través de la ventana del adhesivo. Antes de colocar el adhesivo, atornillar y configurar el disparador. Nota: No se recomienda instalar el disparador sobre superficies metálicas, ya que puede verse reducida el área de activación.

ACCESORIOS



5273 IDENTIFICADOR HF MANOS LIBRES
IDENTIFICADOR HF MANOS LIBRES



5261 MANDO RF KEYTRI PLUS2

5258 KIT PROGRAMACION RF-PROX USERPLUS

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 87x77x15mm

Montaje: Superficie

Sistema control de acceso: RF

Modo de funcionamiento del lector: Tarjeta,RF

Grado IP/IK: IP66 IK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consumo en reposo: 50 mA

Temperatura de funcionamiento: [-20°C,55°C]

Alimentación: 12-24VCC

Estética del lector: Slim

Tipo de tarjetas: EM 125Khz

Tipo de mandos RF: RF 868 Mhz

Distancia mando RF al receptor RF: 100