

REF. 6575. MONITOR SMILE TOUCH VDS 7"



Smile Touch VDS 7"

FUNCIONES

- Pantalla táctil capacitiva 7" para manejo de los menús de videoportero.
- Pulsadores capacitivos.
- Comunicación audio manos libres (configurable también en modo pulsar-para-hablar).
- Apertura de puerta.
- Llamada a conserje.
- Regulación de volumen de llamada.- Desconexión de llamada (No molestar), temporizable de 00:00 a 23:59.
- Doormatic (función apertura automática para profesionales), temporizable de 00:00 a 23:59.
- Selección de melodía (6 opciones).
- Timbre de puerta.
- Programación de la dirección del monitor en unos segundos desde la pantalla del monitor.
- Regulación del volumen de audio.
- Cancelación del audio desde el monitor (opción MUTE).
- Configuración de parámetros por menú en pantalla (OSD).
- Control de ascensor.
- Ajustes de brillo, contraste y color.
- Entrada auxiliar de vídeo (conexión cámara CCTV).
- Posibilidad de programar botones de acceso directo (shortcuts), para funciones adicionales de videoportero configurables por el instalador que se muestran en la pantalla.



Versión de monitor con bucle inductivo (ref.6576). Incluye un bucle que interactúa con los dispositivos de audición de personas con discapacidad auditiva.

PRESTACIONES

Pulsadores capacitivos

- Activa/Desactiva la comunicación con la placa de calle. Incluye led azul.
- Abrepuertas. Incluye led blanco.
- Botón comodín: Autoencendido / Selección cámara principal-secundaria. Incluye led rojo.
- MENÚ para ajustes y configuración.
 - Pulsación prolongada (5 s.): se accede al menú de usuario.
 - Pulsación corta: aparecen en pantalla funciones de acceso rápido (shortcuts).

Pantalla táctil capacitiva de 7".

Pulsación sobre pantalla: se accede al menú para ajustes y configuración. Menú muy intuitivo con iconos gráficos.

Iconos informativos retroiluminados.

- Modo no molestar

ACCESORIOS

- Ref.6565. Conector Smile VDS blanco.
- Ref.6552. Marco embellecedor empotrar.
- Ref.6551. Caja empotrar
- Ref.6566. Soporte sobremesa Smile.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

ASPECTO

Color blanco.


Material cubierta: ABS V0.

Material tapa trasera: ABS V0.

Material frontal: PMMA grado óptico.

DIMENSIONES

ref. 6551 Caja empotrar monitor 7": 186 x 198 x 46 mm




185

172

Superficie

Una vez fijado, sobresale de la pared 20 mm



209

196

Empotrar

Una vez fijado, sobresale de la pared 4 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Consumo máximo estimado:

- reposo: 23 mA
- vídeo: 450 mA
- audio + vídeo: 720 mA
- audio / vídeo con bucle inductivo activado: 1.050 mA

Temperatura de funcionamiento: [-5, +40 °C]

Humedad: [5% - 95%]

Resolución TFT 7":

- Hor. : 800 pixeles.
- Ver.: 480 pixeles.

Señal de vídeo: señal compuesta 1Vpp 75 Ω, 7 Mhz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla

- Tamaño 7".
- Pantalla táctil con tecnología capacitiva.
- Formato 16:9.
- Resolución 800x480.
- Ratio de contraste 500/1.
- Luminancia (cd/m2) 400 nits.
- Control de color, brillo y contraste.

Características del Audio

- Altavoces: 1 x 1W.
- Nivel de audio ajustable durante el funcionamiento.
- Operativa totalmente manos libres.
- Comunicación privada. Privacidad en la conversación.
- Melodías de llamada seleccionables.

Alimentación

- 18Vcc.

Tecnología: VDS

- 5hilos / UTP Cat 5 / 3+coax

Conexiones

BORNAS DE VIDEO:

- V, M,V,M: entrada y salida de vídeo de placas 75 Ω
- CT: activación de telecámara (12 Vcc)
- VAUX, M: entrada de vídeo auxiliar 75 Ω.

Usada para:

- Cámara activada por timbre de puerta
- Función CCTV

BORNAS DE CONEXIÓN:

+, **-**: alimentación (18Vdc)

L: bus de datos

F1: doble función adicional

- Activación de salida para dispositivos como relés (FERMAX ref. 2013, 29001, etc.)

- Entrada para botón de pánico externo. Se configurará si se selecciona la función pánico.

F2: doble función

- Activación de salida para dispositivos como relés (FERMAX ref. 2013, 29001, etc.)

- Activación de la salida al pulsar abrepuertas.

T, **-**: conexión para pulsador de llamada puerta vivienda (timbre de puerta)

+A, **-**: conexión para prolongador de llamada ref. 2040, activador de luces ref. 2438, etc.